

Compatibility AXA E-bike front lights

Bei Kombinationen von Lichtern am Lichtausgang sind die Werte zu addieren.

When combining lights at the light output, the values must be added.

System-hersteller/ Manufacturer	Typ	Voltage	Watts	Ecoline	Pico	Echo	606	Nxt	Pico	Blue-	Comp.	Nxt	Blue-	Nxt	Nxt	NXT
				15	15	15	15	30	line	line	45	line	60	80	130	
				6V 2,5W	6V 0,75W	6V 0,75W	6-48V 1,5W	6-48V 1,8 W	6V 3,7W	6-12V 1,7W	6-12V 1,5W	6-12V 2,0 W	6-12V 2,6W	6-12V 2,6W	6-12V 3,3W	12V 6,8W
Bafang	M820	12V	6W				■	■		■	■	■	■	■	■	
	M620	12V	12W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	M600	12V	6W				■	■		■	■	■	■	■	■	
	M560	12V	6W				■	■		■	■	■	■	■	■	
	M510	12V	6W				■	■		■	■	■	■	■	■	
	M420	12V	3W				■	■		■	■	■	■	■	■	
	M410	12V	6W				■	■		■	■	■	■	■	■	
	M200	6V	3W		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
Bionix	Bionix	12V	24W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
Bosch	Performance CX	12V	17W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Active Line (ab 2017)	12V	17W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Active Line Plus	12V	17W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Cargo Line	12V	17W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Performance Line	12V	17W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Performance CX (Gen3)	12V	17W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Performance CX (Gen4)	12V	18W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Brose	Gen1	6V	7W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drive-T/Drive TF/Drive CB		6V	7W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
S-Drive		6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drive-S Alu		6V	14W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drive-S Mag		12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drive T / SF / S / C		12,5V	27,5W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
Fazua	Evation	12V	24W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Evation	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Connector Box	12V	12W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
Neodrives	UR-V10	12V	36W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	ZEG MY20	12V	18W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Integrale	12V	18W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	UR-V8	12V	18W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
Panasonic	GXO Ultimate	13.5V	20W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	GX Power Plus	13.5V	20W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sachs	Sachs RS	6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Shimano	Steps EP8	12V	24W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E8000	6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E5000	12V	24W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E6100	12V	24W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E7000	12V	24W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Specialized	Turbo Levo	6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vado 2019 / CREO SL	12V	8W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
	Turbo Levo >MY2020)2.1	12V	24W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
Giant	Giant Syndrive Pro	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Giant Syndrive Pro 2	12V	36W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
Stromer	>2018	12V	30W				■	■		■	■	■	■	■	■	■
TQ	HPR 120S	12V	24W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	HPR 50	13V	20W				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Yamaha	PW-X	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-ST	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-TE	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-CE	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-X2	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-X87 (500w/45km/h)	6V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-SE	6V	6W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-X94	6V	3W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PW-X3	12V	24W				■	■		■	■	■	■	■	■	■	

Compatibility AXA E-bike rear lights

Bei Kombinationen von Lichtern am Lichtausgang sind die Werte zu addieren.

When combining lights at the light output, the values must be added.

System-hersteller/ Manufacturer	Typ	Voltage	Watts	Nyx	Nyx Signal	Spark	Slim	Juno	Juno Signal	Juno 6-48	Blue-line
				6-12V 0,85W	6-12V 1,2W	6V 0,85W	6V 0,85W	6-12V 0,85W	6-12V 1W	6-48V 1W	6-12V 1,4W
Bafang	M820	12V	6W	■	■	■	■	■	■	■	■
	M620	12V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■
	M600	12V	6W	■	■	■	■	■	■	■	■
	M560	12V	6W	■	■	■	■	■	■	■	■
	M510	12V	6W	■	■	■	■	■	■	■	■
	M420	12V	3W	■	■	■	■	■	■	■	■
	M410	12V	6W	■	■	■	■	■	■	■	■
	M200	6V	3W	■	■	■	■	■	■	■	■
Bionix	Bionix	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
Bosch	Performance CX	12V	17W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Active Line (ab 2017)	12V	17W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Active Line Plus	12V	17W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Cargo Line	12V	17W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Performance Line	12V	17W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Performance CX (Gen3)	12V	17W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Performance CX (Gen4)	12V	18W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Brose	Gen1	6V	7W	■	■	■	■	■	■	■
Drive-T/Drive TF/Drive CB		6V	7W	■	■	■	■	■	■	■	■
S-Drive		6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■
Drive-S Alu		6V	14W	■	■	■	■	■	■	■	■
Drive-S Mag		12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
Drive T / SF / S / C		12,5V	27,5W	■	■	■	■	■	■	■	■
Fazua	Evation	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Evation	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Connector Box	12V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■
Neodrives	UR-V10	12V	36W	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZEG MY20	12V	18W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Integrale	12V	18W	■	■	■	■	■	■	■	■
	UR-V8	12V	18W	■	■	■	■	■	■	■	■
Panasonic	GXO Ultimate	13.5V	20W	■	■	■	■	■	■	■	■
	GX Power Plus	13.5V	20W	■	■	■	■	■	■	■	■
Sachs	Sachs RS	6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	
Shimano	Steps EP8	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E8000	6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E5000	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E6100	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Steps E7000	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
Specialized	Turbo Levo	6V	12W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vado 2019 / CREO SL	12V	8W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Turbo Levo >MY2020)2.1	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
Giant	Giant Syndrive Pro	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■
	Giant Syndrive Pro 2	12V	36W	■	■	■	■	■	■	■	■
Stromer	>2018	12V	30W	■	■	■	■	■	■	■	■
TQ	HPR 120S	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
	HPR 50	13V	20W	■	■	■	■	■	■	■	■
Yamaha	PW-X	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-ST	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-TE	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-CE	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-X2	6V	9W	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-X87 (500w/45km/h)	6V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-SE	6V	6W	■	■	■	■	■	■	■	■
	PW-X94	6V	3W	■	■	■	■	■	■	■	■
PW-X3	12V	24W	■	■	■	■	■	■	■	■	

Angaben zu E-Bike Systemen ohne Gewähr. Kompatibilität kann nur in Verbindung mit AXA-Rücklichtern gewährleistet werden.

Information on e-bike systems without guarantee. Compatibility can only be guaranteed in combination with Allegion rear lights.